V:KO by Panasonic

Pacific

# Veavien + Topraklı Priz Çabuk Bağlantılı Kullanma Kılavuzu

## VİDASIZ (ÇABUK BAĞLANTI) KABLO MONTAJI

Kablo boyu (1), iletken kısmı açıkta kalmayacak şekilde 11 mm açılarak, iletken kısmı bağlantı ucu yuvasına (2), bağlantı ucu baskı parçasına (3) bastırılarak yerleştirilir. Kablo, bağlantı ucu yuvasına (2) yerleştirildikten sonra, bağlantı ucu baskı parçası (3) bırakılır ve kablo montajı tamamlanır. Kabloyu hareket ettirerek sıkı bir şekilde yerine yerleştiğinden emin olunuz. Kablo montajının tamamlanması ile mekanizma ve contaları yuvalarına yerleştiriniz. Üst gövdeyi yerine oturtarak sabitleme vidaları ile alt gövdeye sabitleyiniz. Harici olarak satılmakta olan etiket kiti, etiketsiz ürünler için etiket penceresi çıkarılarak yerine takılabilir.




1- Kablo
2- Bağlantı Ucu Yuvası
3- Bağlantı Ucu Baskı Parçası
4- Alt Gövde Kablo Bağlantı Noktası
5- Üst Conta Kablo Bağlantı Noktası
6- Alt Conta Kablo Bağlantı Noktası
7- Yatay Orta Conta

1

## MONTAJ ŞEKLİ

Anahtar düğmesini ve priz kapağına (1) çekerek çıkarınız. Üst gövdeyi (3), sabitleme vidalarının (2) gevşek olduğundan emin olduktan sonra, alt gövdeden (6) çekerek ayırınız. Yapılacak olan kablo girişine gören, uygun contayı (4) seçiniz ve çıkarınız. Kablo(ya, conta (4) üzerinde belirtilmiş yerden bastırarak geçiriniz. Alt gövdeyi (6), duvar üzerinde ürünün montajı için açılmış olan deliklere yerleştirtiniz ve vida ile monte ediniz. Alt gövdeyi (6), duvara monte ederken "OPEN HERE " olarak belirtilmiş olan tahliye deliğinin (7) alta gelmesine dikkat ediniz. "OPEN HERE " olarak belirtilen ve " ➡ " işareti ile gösterilen tahliye deliğinin (7), sivri bir cisim ile delinerek açılmaya herhangi bir nedenden ötürü, gövde içerisine girmiş olan suyun tahliyesi için önemlidir.




1- Anahtar Düğmesi ve Priz Kapağı
2- Sabitleme Vidaları
3- Üst Gövde
4- Contalar
5- Modül
6- Alt Gövde
7- Tahliye Deliği (OPEN HERE)
8- Ç.B Topraklama Klemensi

2

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 10 AX, 250 V ~
- Çabuk bağlantılı montaj tipi

**İlgili standartlara göre anahtar bağlantıları için kullanılan bakır kablo kesitleri ;**

| Beyan akımı | Anma kesit | En büyük iletken çapı | En büyük bükülgen iletken çapı |
|---|---|---|---|
| 10A | 1 mm² - 2,5 mm² | 2,13 mm | 2,21 mm |

- Kullanım ihtiyacına göre etiket takılabilme imkanı.
- Duvara en uygun noktadan bükülmeden kablo girişine izin veren, patentli conta sistemi ile üç farklı boyutta kablo ile kullanılabilirlik.
- Sadece kablonun bastırılması ile montajın yapılmasını sağlayan tekli ve çoklu kablo girişine uygun, kabloyu saran ve sızdırmazlık özelliğine sahip çift enjeksiyonlu contalar.

### ÇALISMA PRENSİBİ

Bir lamba veya lamba grubunun bir noktadan kumanda edilmesini sağlar.

BAĞLANTI ŞEMASI




DEVRE ŞEMASI




3

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- 16A, 250 V ~
- Çabuk bağlantılı montaj tipi
- IP54 koruma sınıfı
- IP 54 özelliği priz kapağı kapalı olduğunda sağlanmaktadır.

**İlgili standartlara göre priz bağlantıları için kullanılan bakır kablo kesitleri ;**

| Beyan akımı | Anma kesiti | En büyük iletken çapı |
|---|---|---|
| 16 A | 1,5 mm² - 2,5 mm² | 2,13 mm |

BAĞLANTI ŞEMASI




DEVRE ŞEMASI




4

## GARANTİ KOŞULLARI

- Garanti süresi ürünün elinize ulaşması ile birlikte başlar ve süresi 2 yıldır.
- Garanti, garanti süresi içerisinde ve ürünün imalat hatalarından dolayı meydana getirdiğinde arızaları kapsar.
- Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti kapsamındadır. Ürünün ayıklı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
  - a- Sözleşmeden dönme,
  - b- Satış bedelinden indirim isteme,
  - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d- Satılanın ayıptaz bir mislî ile değiştirilmesini isteme,

  hallerinden birini kullanır hâle
- Tüketiciye bu haklardan biri seçildiği zaman hakkın seçimci durumda satıcı; ücretli mesafeli, değiştirilen parça bedeli ye ücretsiz onarım, ücretsiz onarım ve ücretsiz ürün veya parça gibi seçimlerden birinin ve onarımın yapmak veya yaptırmak yükümlülüğü Tüketici üzerinde onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşıda kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketiciyi bu hakkını kullanmasından mütevelliden sorumludur.
- Tüketiciye, üzerinde onarım hakkını kullanmaya hâlinde mahrum;
- Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması,
- Tamir için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici mislî veya mislî bedel iadesini,

ayıp oranında bedeli indirimini veya imkân varsa mahâl ayıpsız mislî ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketiciyi bu talebini yerine getirmekmesi durumda satıcı, üretici ve ithalatçı mütevelliden sorumludur.

- Makine sunum süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirme tarihinde, garanti süresi dışında ise mahe yetkili servis istasyonuna tesliim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilemesinin halinde, üretici veya ithalatçı, malın tamir zamanlarınınyaya kadar, benzer özellikteki sahip başka bir mislî tüketiciinin kullanmına tahsisi etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirinde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara yaklı kullanılması, belirtilen gerilim, akım ve çeviri şartları dışında çalıştırılması, kalıcı bağlantıranan kullanıcı kaynaklı zarar görmesi ve ayrıca ürünün yangın, sel, depremi, yıldırım vb. felâketlerden kaynaklanan durumlardan etkilenmesi arızalanması garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgi olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

5

## UYARI

- Ürün güvenli montajından önce enerjinin kesilmiş olduğundan emin olunuz.
- Elektrikli cihazların bağlantıya ve montaja yalnızca yeterlilik belgesine sahip teknik personel tarafından yapılmalıdır.
- Yeterlilik belgesine sahip olmayan kişilerin montaj ve müdahalesi sonucunda oluşabilecek arıza, kaza ve kayıpların tamamı için hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
- Ürünlerin düşüme, kapak ve çerçeve temizliğini kuru veya hafif nemli bez ile yapınız. Alkol, kolonya, deterjan vb. kimyasallar kesinlikle kullanmayınız. Ürün enerji altında iken asla temizlik yapmayınız ve ürünü su ile temas ettirmeyiniz.
- Ürünün bağlı olduğu yüzeyin boyanması durumunda, ürünün kapak ve çerçevelerini sökerek muhafaza ediniz.
- Taşıma ve nakliye sırasında ürünü nemli veya aşındırıcı ortamlardan uzak tutunuz.

### Panasonic ve Çevre

Panasonic olarak, insan ve doğa arasında kurulan dengeli bağın sürdürülebilir yaşama sağlayacağı kanısına inanıyoruz. Sürekli inovasyon ve AR-GE çalışmalarımız ile ürünlerimizin tasarımlarımızdan başlayarak üretimi ve kullanımı sırasında çevreyi rahatsız etmeyecek malzeme ve teknolojileri tercih ediyoruz. Enerji ve doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Bu sembol elektrik ve elektronik ekipmanların ayrı olarak toplanması gerektiğini gösterir.

**Panasonic Müşteri İlişkileri**

Değerli Müşterimiz,

Sizlere kaliteli ürünler sunmak kadar, kaliteli hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu sebeple almış olduğunuz ürünlerimiz ile ilgili destek ihtiyacınızda, Panasonic Müşteri İlişkilerine 444 8456 numaralı telefonumuzu arayarak ulaşabilirsiniz.

6


V:KO by Panasonic

Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44

DANIŞMA HATTI
444 8456
ewtr.panasonic.com
info@tr.panasonic.com


V:KO by Panasonic

Pacific

# Two-Way Switch+ Socket 2P+E, Quick Connection User Manual

## SCREWLESS TERMINAL- WIRING

Strip the wire (1) for 11 mm so that the conductor part to the terminal slot (2) by pushing terminal press fitting (3). After the wire is placed into terminal slot (2), release the terminal press fitting (3) to complete the wire assembly. By rotating the wire, ensure that it's securely inserted in its place. Upon completion of wire assembly, insert the mechanisms and seals in their places as required. Seat the upper case and fix it to lower case using fixing screws. In products without any label, a label kit sold separately can be inserted after removing the label window.




1- Wire
2- Terminal Slot
3- Terminal Press Fitting
4- Lower Case Wire Connection Point
5- Upper Seal Wire Connection Point
6- Lower Seal Wire Connection Point
7- Horizontal Middle Sea

1

## INSTALLATION

Pull and remove switch button and socket cover (1). Ensure that fixing screws (2) are loosened and pull and remove the upper case (3) from the lower case (6).According to the input of the wire to be used, select and remove the suitable seal (4). Place the wire by pressing to the point specified on the seal (4). Place the lower case (6) to the holes bored for the assembly of the product on the wall and mount through screw. When mounting the lower case (6) to the wall, ensure that bleed port (7) specified as "OPEN HERE" is aligned downwards. Drilling and opening bleed port (7) specified as "OPEN HERE" and shown with ➡ mark with a sharp object for whatsoever is important to discharge the water inside of the case.




1- Switch Button and Socket Cover
2- Fixing Screws
3- Upper Case
4- Seals
5- Module
6- Lower Case
7- Bleed Port (OPEN HERE)
8- Ç.C. Earthing Terminal

2

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 10 AX, 250 V ~
- Screwless Terminal

**Copper wire sections used for switch connections according to the relevant standards.**

| Rated current | Nominal section | Biggest conductor diameter | Biggest flexible conductor diameter |
|---|---|---|---|
| 10A | 1 mm² - 2,5 mm² | 2,13 mm | 2,21 mm |

- Opportunity to attach label according to usage need,
- Availability with wires in three different dimensions through patented seal allowing wire entry from the closest point of the wall without bending
- Seals with duplicate injection wrapping the wire with impermeability suitable for single and multiple wire entries that allow assembly by only pressing the wire

### OPERATING PRINCIPLE

Enables that a lamp or a lamp group is controlled from a point.

CONNECTION DIAGRAM




CIRCUIT DIAGRAM




3

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 16A, 250 V ~
- Screwless Terminal
- IP54 protection class
- IP 54 feature is provided when the socket cover is closed.

**Copper wire sections used for socket connections according to the relevant standards.**

| Rated current | Nominal section | Biggest conductor diameter |
|---|---|---|
| 16 A | 1,5 mm² - 2,5 mm² | 2,13 mm |

CONNECTION DIAGRAM




CIRCUIT DIAGRAM




4

## WARRANTY CONDITIONS

- Warranty period starts as of the delivery date of the product and it is 2 years.
- Warranty covers the malfunctions likely to occur due to the manufacturing defects of the product and within the warranty period.
- The product including all of its parts is under warranty as a whole; if the product turns out to be defective, the consumer can use one of the following rights stipulated in Article 11 of Consumer Protection Law no. 6502.
  - a- Withdrawal from the contract
  - b- Demanding discount from sale fee
  - c- Demanding free repair,
  - d- Demanding the replacement of the sold one with a fungible one

  in case the consumer chooses the right of free repair among those rights; the dealer is obliged to repair the product or have the product repaired without claiming any fee under the name of replaced part fee, labor cost or for any other reason. The consumer can also use the right of free repair against the manufacturer or exporter. The dealer, manufacturer and exporter are jointly and severally liable for the usage of this right by the consumer.
- In case the consumer uses the right of free repair and if the product
- falls within the warranty period again and
- The maximum period required for the repair is exceeded and
- Authorized service station, dealer, manufacturer or exporter state that it's not possible to repair the product in a report, the consumer can demand the return of the product fee,

fee discount at the ratio of the defect or the replacement with the one free of defects, if possible, from the dealer. The dealer can not reject the demand of the consumer. In case this demand is not met, the dealer, manufacturer and exporter shall jointly and severally be held responsible.

- The repair period of the product can not exceed 20 business days. This period starts on the notification of the failure on the product to the authorized service station or the dealer within the warranty period and from the date of delivery of the product to the authorized service station out of warranty period. In case of not eliminating the product malfunction within 10 business days, manufacturer or importer is obliged to dedicate another product with similar characteristics to the use of the consumer until the completion of the product repair. In case the product fails within the warranty period, elapsed time is added to the warranty period.
- Warranty does not cover the malfunctions occurred due to the use of the product in a voltage of determined voltage, current and environmental conditions, damage on the cable connections due to the user's fault and failure of the product due to the facts arising from the fire, flood, earthquake, lightning and similar disasters are not under warranty.
- The consumer can apply to the arbitration committee for consumers or the consumer court where the consumer operations are made or in the residential area for the disputes to be occurred regarding the usage of the rights arising from the warranty.
- In case the dealer doesn't provide this certificate of warranty, the consumer can apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of Ministry of Customs and Trade".

5

## WARNING

- Ensure that the power is cut off before the assembly of the products.
- Connections and assembly of the electrical devices should be carried out only by the technical personnel having certificate of competency.
- No responsibility is assumed for the entire of the malfunction, accident and loss arising from the assembly or interference of the persons not having the competency certificate.
- Use dry or slightly damp cloth to clean the buttons, cover and frame of the product. Never use alcohol, cologne, detergent or other similar chemicals for cleaning. Do not perform wet cleaning do not contact the product with water when the product is connected to power.
- In case the surface to which the product is connected is dyed, store the product by removing its cover and the frames.
- Keep the product away from the damp or wet environment during the transportation and shipping.

### Panasonic and Environment

As Panasonic, we are aware of the contribution of a balanced relation established between human and nature to the sustainable life. Thanks to our continuous innovation and R&D studies, we prefer materials and technologies that are not affecting the environment in a negative way during the production and usage of the products starting from the designing phase. We take necessary measures to use energy and natural sources in a more efficient way.

This symbol indicates separate collection od waste electrical and electronic equipment.

**Panasonic Customer Relations**

Dear Customer,

We believe in providing quality service to your as well as offering quality products. Therefore, you can call 444 8 456 to reach Panasonic customer relations for support regarding the products you purchased.

6


V:KO by Panasonic

Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Turkey
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44

HOTLINE
444 8456
ewtr.panasonic.com
info@tr.panasonic.com

Pacific

# Kombination Wechselschalter Steckdose 2P+E Bedienungsanleitung

## KABELMONTAGE OHNE SCHRAUBEN (SCHNELLVERBINDUNG)

Das Kabel (1) längs 11 mm abseizen, so dass kein blanker Leitabschnitt im offenen bleibt und den Leiterabschnitt in die Anschlussbuchse (2) durch Drücken des Drucktasts (3) platzieren, Nachdem das Kabel in die Verbindungsbuchse (2) platziert wurde wird das Druckten (3) der Verbindungsenden los gelassen und somit die Kabelmontage abgeschlos-sen. Durch Bewegen des Kabels sicherstellen, dass es fest sitzt, Mit dem Abschluss der Kabelmontage, platzieren Sie die Vorrichtung und Dichtungen in die Aufnahmen, Setzen Sie den Oberkörper in seinen Platz ein und befestigen Sie es mit Befestigungsschrauben an den Unterkörper, Ein extern verkauftes Label-Kit, kann bei Produkten ohne Label durch Öffnen eines Labelfensters, eingesetzt werden.




1

## MONTAGEART

Schlusssschalter und Steckdosenabdeckung (1) herausziehen, Befestigungsschrauben (2) lösen und Gehäuseunterteil (3) vom Gehäuseunterteil (6) herausziehen, Dichtungen (4) gemäß der Kabelführung auswählen und herausnehmen. Kabel über die Dichtung (4) an der vorgesehenen Stelle durchziehen, Gehäuseunterteil (6) an die vorgesehenen Bohrlöcher an der Wand einsetzen und mit Schrauben befestigen. Beim Setzen des Gehäuseunterteils (6) an die Wand muss die Ablauföffnung (7) "OPEN HERE" nach unten zeigen. Das Öffnen der Ablauföffnung (7) mit einem spitzen Gegenstand an der Kennzeichnung "OPEN HERE" und mit dem Symbol ⊸ ist für den Ablauf des ins Gehäuse eingedrungenen Wasser wichtig.




2

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- 10 AX, 250 V ~
- Montagetyp - Schnellverbindung

Kupferkabelquerschnitt für Steckdosenverbindungen gemäß den entsprechenden Normen;

| Nennstrom | Nennquerschnitt | Maximaler Leiterdurchmesser | Maximal krümmbarer Leiterdurchmesser |
|---|---|---|---|
| 10A | 1 mm² - 2,5 mm² | 2,13 mm | 2,21 mm |

- Etiketten nach Wunsch anbringen,
- Patentiertes Dichtungssystem und Kabeln in drei Größen ermöglichen eine Kabeleinführung an der nahestehen Stelle der Wand.
- Leichte Montage durch Eindrücken des Kabels, geeignet für Einzel- und Mehrfachkabeleinführung, Dichtungen, die die Kabel umgeben und für Dichtheit sorgen.

## BETRIEBSPRINZIP

Es ermöglicht die Steuerung einer Lampe oder Leuchtgruppe von einem Punkt.

ANSCHLUSSSCHEMA



SCHALTPLAN



3

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- 16A, 250 V ~
- Montagetyp - Schnellverbindung
- IP54 Schutzklasse
- IP 54 wird nur gewährleistet, wenn Steckdosenabdeckung geschlossen ist.

Kupferkabelquerschnitt für Steckdosenverbindungen gemäß den entsprechenden Normen;

| Nennstrom | Nennquerschnitt | Maximaler Leiterdurchmess |
|---|---|---|
| 16 A | 1,5 mm² - 2,5 mm² | 2,13 mm |

ANSCHLUSSSCHEMA



SCHALTPLAN



4

## GARANTIEBEDINGUNGEN

- Der Garantiezeitraum ist dem Lieferdatum um ist für 2 Jahre gültig.
- Die Garantie umfasst die Schäden innerhalb der Garantiedauer, die auf Produktionsfehler zurückzuführen sind.
- Sämtliche Teile dieses Produktes liegen im Garantieumfang. Im Fall, dass das Produkt Mängel vorweist, kann der Verbraucher lt. dem 11 Artikel des Gesetzes Nr. 6502 des Verbraucherschutzgesetzes von folgenden Rechten Gebrauch machen:

a- Den Vertrag auflösen,
b- Rabatt auf den Verkaufspreis verlangen,
c- Eine kostenlose Reparatur beantragen,
d- Den Austausch mit einem mangelfreien Produkt verlangen,

- Sollte der Verbraucher vom Recht die kostenlosen Reparatur Gebrauch machen, ist der Händler verpflichtet ohne eine Verzögerung für Reparaturkosten, Ersatzteilkosten oder Kosten unter irgendeinem anderen Namen die Reparatur durchzuführen oder durchführen zu lassen. Der Verbraucher kann vom Reparaturrecht gegenüber dem Hersteller oder Importeur machen, Händler, Hersteller und Importeur sind von der Verpflichtung dieses Rechts gemeinsam verantwortlich.
- Wenn der Verbraucher von seinem Recht auf kostenlose Reparatur Gebrauch macht und das Produkt;
  - innerhalb der Garantiezeit nochmals einen Mangel vorweist,
  - die Reparatur die maximale Reparaturfrist überschreitet
  - Sollte von der autorisierten Servicestelle, dem Händler, dem Hersteller oder Importeur ein Bericht erstellt werden, dass eine Reparatur nicht möglich sei, kann der Verbraucher die Rückerstattung des Produktwerts, Reparaturkosten in Höhe des Mangels oder falls möglich den Austausch mit einem gleichwertigen Produkt ohne Mängel beantragen. Der Händler darf den Antrag des Verbrauchers nicht abschlagen. Von einer Nichterfüllung dieser Forderung haften die Händler, Hersteller und Importeur gesamtschuldnerisch.
- Die Reparatur des Guts darf 20 Werktage nicht überschreiten. Diese Dauer beginnt innerhalb der Garantiefrist ab Eingang der Mitteilung bei der autorisierten Servicestelle oder beim Händler, nach der Garantiefrist ab dem Eingang des Produkts bei der autorisierten Servicestelle oder beim Händler. Sollte der Mangel der Ware nicht innerhalb 10 Werktagen behoben werden, wird der Hersteller oder Importeur bis zur Behebung des Mangels dem Verbraucher ein Produkt mit ähnlichen Eigenschaften zur Verfügung stellen. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiefrist Mängel vorweisen wird die Reparaturdauer der Garantiefrist zugefügt.
- Sollte ein Mangel des Produkts aufgrund einer Missachtung der Bedienungsanleitung, der angegebenen Spannung, Strom und Umgebungsbedingungen durch den Verbraucher auftreten und bei Mängel aufgrund von Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag u. A. Katastrophen liegt dies nicht im Umfang der Garantieleistung.
- Der Verbraucher kann bei Unstimmigkeiten im Zusammenhang der Haftung von seinem Garantierecht bei der Verbraucherschlichtestelle oder Verbraucherschiedsgerichts in seinem Wohnort aufsuchen.
- Sollte der Händler dem Garantieschein nicht aushändigen kann der Verbraucher sich beim Zöll- und Handelsministerium, die Generaldirektion für Verbraucherschutz und Marktüberwachung melden.

5

## WARNUNG

- Vor der Montage stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Die Anschlüsse und Montagen von elektrischen Geräten dürfen nur von Personal mit Eignungszertifikat durchgeführt werden.
- Für Mängel, Unfälle und Verluste, die Montagen und Eingriffen von Personen, die nicht im Besitz eines Fähigkeitszeugnisses sind, auftreten wird keinerlei Verantwortung übernommen.
- Die Reinigung des Produkts wie Drehknopf, Abdeckung und Rahmen mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch durchführen. Auf keinen Fall Alkohol, alkoholhaltige Flüssigkeiten u. Ä. Chemikalien verwenden. Während das Produkt am Strom angeschlossen ist, nicht mit einem feuchten Tuch reinigen und die Berührung mit Wasser vermeiden.
- Sollte die Oberfläche, an die das Produkt angeschlossen ist gestrichen werden, bewahren Sie das Produkt zusammen mit Deckel und Rahmen auf.
- Beim Tragen und während des Transports halten Sie das Produkt von feuchten und nassen Umgebungen fern.

## Panasonic und Umwelt

Als Panasonic, sind wir um der Notwendigkeit eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Mensch und Natur für nachhaltiges Leben bewusst. Wir bevorzugen aufgrund unserer ständigen Innovation und F&E Studien, begonnen bei der Gestaltung bis zur Herstellung und Anwendung, Materialien und Technologien die die Umwelt nicht negativ beeinträchtigen einzusetzen. Wir treffen sämtliche Maßnahmen um die Energie- und Naturquellen so effizient wie möglich zu nutzen.

Dit symbool geeft aparte afvalinzameling van elektrische en elektronische apparatuur aan.

**Panasonic Kundenbetreuung**

Sehr Geehrter Kunde,

Wir sind davon überzeugt, dass eine qualitativ hochwertige Service genauso wichtig wie qualitativ hochwertiger Produkte ist. Wenn Sie Hilfe bei unseren Produkten benötigen, können Sie sich gerne unter der Telefonnummer 444 8 456 an Panasonic Kundendienst wenden.


Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Türkei
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44

HOTLINE
444 8456
ewtr.panasonic.com
info@tr.panasonic.com


6

Pacific

# Переключатель + розетка с заваем. , зажим. Инструкция

## МОНТАЖ КАБЕЛЯ В БЕЗВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ (БЫСТРОСОЕДИНЯЕМЫЕ)

Снимите оболочку кабеля (1) на 11 мм. Поместите провод в гнездо для соединения конца кабеля (2) и закрепите, путем нажатия на пластину соединительного конца (3). После размещения соединительного конца кабеля в гнездо (2) , монтаж завершается после отпускания нажимной пластины концевого соединения (3). Путем приложения легкого усилия подвигайте кабель и убедитесь, что кабель прочно установлен в соединение. Завершив монтаж кабеля, установите на место механизм и прокладки. Установив на место верхний корпус, закрепите его болтами на нижнем корпусе. Набор ярлыков может устанавливаться в продукцию без ярлыков, путем удаления окошка для ярлыка.




1

## СПОСОБ МОНТАЖА

Потяните, удалите крышку розетки и кнопку переключателя (1). Убедитесь в ослаблении крепежных винтов (2), после чего потяните верхний корпус (3) из нижнего корпуса (6) и извлеките его. В зависимости от подлежащего выполнению кабельного ввода выберите и достаньте соответствующую прокладку. Протяните кабель, какая на указанное место на прокладке (4). Установите нижний корпус (6) в отверстия, выполненные для монтажа изделия на стене, и прикрепите его при помощи винта. При установке нижнего корпуса (6) на стене, обратите внимание, чтобы выпускное отверстие (7), обозначенное надписью "OPEN HERE", находилось внизу. Открытие выпускного отверстия (7) "OPEN HERE", обозначенного знаком ⊸ посредством устройства отверстия при помощи какого-либо острого предмета важно для обеспечения выпуска воды, попавшей в корпус по каким-либо причинам.




2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 10 AX,250 В ~
- Тип монтажа: быстрое соединение

Сечения соединительного медного кабеля, используемые для подключения в розетке на основании соответствующих стандартов:

| Установленный электроток | Номинальное сечение | Максимальный диаметр провода | Максимальный диаметр изгиба провода |
|---|---|---|---|
| 10A | 1 mm² - 2,5 mm² | 2,13 mm | 2,21 mm |

- Возможность установки ярлыка в зависимости от условий эксплуатации,
- Возможность эксплуатации с кабелями трех разных размеров и патентованной системой прокладок, обеспечивающей кабельный ввод без сгиба от ближайшей к стене точки,
- Герметичные парные прокладки инженерного литья, прилегающие к кабелю, применяемые для использования в одиночных и множественных кабельных вводах, обеспечивающие простой монтаж кабеля путем нажима.

## ПРИНЦИП РАБОТЫ

Обеспечивает управление лампой или лампами из одной точки.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ



СХЕМА КОНТУРА



3

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 16A, 250 В ~
- Тип монтажа: быстрое соединение
- IP54 класс защиты
- Характеристики IP54 достигаются при закрытой крышке розетки.

Сечения соединительного медного кабеля, используемые для подключения в розетке на основании соответствующих стандартов:

| Установленный электроток | Номинальное сечение | Максимальный диаметр провода |
|---|---|---|
| 16 A | 1,5 mm - 2,5 mm | 2,13 mm |

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

СХЕМА КОНТУРА

4

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- Гарантийный срок начинается с момента доставки продукции, для механических изделий – 5 лет.
- Гарантия распространяется на все производственные дефекты, возникающие вины производителя, дефектов в течение гарантийного срока.
- Гарантийные обязательства распространяются на весь товар, включая все его части. В случае выявления дефектов товара потребитель имеет право воспользоваться одним из нижеуказанных прав потребителя, указанным в статье 11 Закона № 6502 О защите потребителя:

a- Отказаться от договора,
b- Потребовать снижения продажной цены товара,
c- Потребовать бесплатного ремонта,
d- Потребовать замены товара на исправный товар

- В случае если потребитель из указанных прав избирает право на выполнение бесплатного ремонта, продавец, обязан выполнить ремонт или привлечь сторонние организации для выполнения ремонта товара без требования стоимости замененных частей и другие расходы, вне зависимости от основания. Потребитель имеет право потребовать выполнение бесплатного ремонта от производителя или экспортера. Продавец, производитель и экспортер несут солидарную ответственность за исполнение данного права потребителя.
- В случае если, несмотря на использование потребителем права на бесплатный ремонт, в сатаи с товаром возникают
  - Повторная неисправность в течение гарантийного срока;
  - Превышение максимального срока, необходимого для ремонта;
  - Отказ в выполнении бесплатного ремонта, продавец, производитель, продавца, производителя или экспортера о невозможности ремонта, выполнится возврат стоимости товара потребителю,

потребитель имеет право потребовать снижения стоимости пропорционально дефекту или, если возможно, замену дефектного товара на качественный товар. Продавец не имеет права отказать в требовании потребителя. В случае не выполнения требования потребителя, продавец, производитель и экспортер несут солидарную ответственность.

- Ремонт товаров не может превышать 20 рабочих дней. Данный срок начинается со дня поступления в поступлу или продажу уведомления об неисправности товара, если действителен гарантийный срок товара, или со дня сдачи товара в поступлу, если гарантийный срок не действительно. В случае если неисправность товара не устранается в течение 10 дней, производитель или импортер товара обязан предоставить потребителю аналогичный продукт на время ремонта неисправного продукта. Гарантийный срок приравнивается на срок, затраченный на ремонт товара в течение гарантийного срока.
- Несоблюдение положений по эксплуатации товара, указанные в Руководстве по эксплуатации, эксплуатация с нарушением указанного напряжения, тока и условий окружающей среды, повреждение кабельных соединений по вине потребителя, кроме того, неисправность продукта в результате пожара, наводнения, электричества, поражений молнией и подобных природных катастроф, не включены в гарантийное обеспечение.
- Потребитель имеет право обратиться в арбитражную комиссию или суд по защите прав потребителя по всем разногласиям, возникающим в сатаи с использованием потребителем прав, вытекающих из гарантийного обеспечения
- В случае если продавец не обеспечивает данный документ гарантийного обеспечения, потребитель имеет право обратиться в Главную дирекцию рыночного контроля и защиты прав потребителей Министерства торговли и таможни

5

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед началом монтажа убедитесь, что отключено электропитание.
- Подключение и монтаж электроприборов должны выполняться только квалифицированными техническими сотрудниками.
- Компания не несет какой-либо ответственности в отношении аварий, несчастных случаев или ущерба, возникшего в результате ремонта и монтажа продукта неквалифицированными лицами
- Очистку кнопок, крышек и рамки продукта выполняйте при помощи сухой или слегка влажной тряпки. Категорически запрещается использовать алкоголь, одеколон, моющие средства и другие химические вещества. Не выполняйте влажную очистку продукта, находящегося под напряжением, и предупреждайте попадание воды в продукт.
- При окраске поверхности, на которой установлен продукт, снимите рамки и крышку продукта и обеспечьте защиту от попадания красок.
- Во время транспортировки и перемещения продукта обеспечьте защиту от влажных или мокрых мест.

## Panasonic и окружающая среда

Panasonic осознает свой вклад в обеспечения устойчивых условий жизни, основанных на балансе человеческой деятельности и природы. Благодаря постоянным инновациям и разработкам R&D&R на всех этапах создания продукта, начиная с разработки продукта, компания обеспечивает использование материалов и технологий, не оказывающих негативное влияние на окружающую среду как на стадии производства, так и на стадии потребления. Компанией используются соответствующие меры для обеспечения более продуктивного использования энергетических и природных ресурсов.

Данный символ указывает, что электрические и электронные приборы должны собираться отдельно.

**Отдел Связей с или витами компании Panasonic**

Уважаемые клиенты!

Мы верим в то, что важны предоставлять не только качественную продукцию, но и качественные услуги. Поэтому, если вам понадобится поддержка для приобретенной продукции, вы можете позвонить на номер по обслуживанию клиентов Panasonic 444 8 456.


Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Турция
Тел.: +90 216 564 55 55 Факс: +90 216 564 55 44

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
444 8456
ewtr.panasonic.com
info@tr.panasonic.com


6