


V:KO
by **Panasonic**

Pacific

**Impulse Komütatör
Çabuk Bağlantılı
Kullanma Kılavuzu**

VİDASIZ (ÇABUK BAĞLANTI) KABLO MONTAJI

Kablo boyu (1), iletken kısmı açıkta kalmayacak şekilde 11 mm açılarak, iletken kısmı bağlantı ucu yuvasına (2), bağlantı ucu baskı parçasına (3) bastırılarak yerleştirilir. Kablo, bağlantı ucu yuvasına (2) yerleştirildikten sonra, bağlantı ucu baskı parçası (3) bırakılır ve kablo montajı tamamlanır. Kabloyu hareket ettirerek sıkı bir şekilde yerine yerleştirdiğinden emin olunuz. Kablo montajının tamamlanması ile mekanizma ve contaları yuvalarına yerleştiriniz. Üst gövdeyi yerine otururarak sabitleme vidalarını ile alt gövdeye sabitleyiniz. Harici olarak satılmakta olan etiket kiti, etiketsiz ürünler için etiket panoseri çıkarılarak yerine takılabilir.




- 1- Kablo
- 2- Bağlantı Ucu Yuvası
- 3- Bağlantı Ucu Baskı Parçası
- 4- Alt Gövde Kablo Bağlantı Noktası
- 5- Üst Conta Kablo Bağlantı Noktası
- 6- Alt Conta Kablo Bağlantı Noktası

1

MONTAJ ŞEKLİ

Anahat düğmesini (1) çekerek çıkarınız. Üst gövdeyi (3), sabitleme vidalarını (2) gevşek olduğundan emin olduktan sonra, alt gövdeden (6) çekerek ayırınız. Yapılacak olan kablo girişine göre, uygun contayı (4) seçiniz ve çıkarınız. Kabloyu, conta (4) üzerinde belirtilmiş yerden bastırarak geçiriniz. Alt gövdeyi (6), duvar üzerinde ürünün montajı için açılmış olan deliklere yerleştiriniz ve vida ile monte ediniz. Alt gövdeyi (6), duvara monte ederken "OPEN HERE" olarak belirtilmiş olan tahliye deliğinin (7) alta gelmesini dikkat ediniz. "OPEN HERE" olarak belirtilen ve "↔" işareti ile gösterilen tahliye deliğinin (7), sırtı bir cisim ile delinerek açılması herhangi bir nedenden ötürü, gövde içersine girmiş olan sıyın tahliyesi için önemlidir.



- 1- Anahat Düğmesi
- 2- Sabitleme Vidaları
- 3- Üst Gövde
- 4- Contalar
- 5- Modül
- 6- Alt Gövde
- 7- Tahliye Deliği (OPEN HERE)
- 8- C.B Topraklama Klemensi

2

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 10 AX, 250 V ~
- Çabuk bağlantılı montaj tipi
- IP54 koruma sınıfı

İlgili standartlara göre anahat bağlantılar için kullanılan bakır kablo kesitleri :

Beyan akımı	Anma kesit	En büyük iletken çapı	En büyük bükülen iletken çapı
10A	1 mm ² - 2,5 mm ²	2,13 mm	2,21 mm

- Kullanım ihtiyacına göre etiket takılabilme imkanı.
- Duvara en yakın noktadan bükülmeden kablo girişine izin veren, patentli conta sistemi ile üç farklı boyutta kablo ile kullanılabilirlik.
- Sadece kabloların bastırılması ile montajın yapılmasını sağlayan tekli ve çoklu kablo girişine uygun, kabloyu saran ve sızdırmazlık özelliğine sahip çift enjeksiyonlu contalar.
- IP 54 özelliği priz kapakları kapalı olduğunda sağlanmaktadır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

İki ayrı lamba veya lamba grubunu birbirinden bağımsız kumanda eder.



3

GARANTİ KOŞULLARI

- Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve süresi 2 yıldır.
- Garanti, garanti süresi içerisinde ve ürünün imalat hatalarından dolayı meydana gelebilecek arızaları kapsar.
- Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere, tamami garanti kapsamındadır. Ürünün ayıklı olduğu durumları hariç tutulmuştur.
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan: a- Sözdemedim dönmeye, b- Satış bedelinin indirim isteme, c- Ücretsiz onarılması isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkına seçmesi durumunda satış, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ve diğer herhangi bir ek alanda hiç bir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapmak veya yenisini almakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkına ücretsiz veya ihtiyatlı şekilde kullanabilir. Satıcı, üretici ve ihtiyatlı tüketicinin bu haklarına kullanımından müstesna sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkına kullanımında halinde malın: a- Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması, b- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c- Tamirinin mümkün olamayacağı yetkili servis istasyonunu, satıcı, üretici veya ihtiyatlı tarafından bir raporda belirlenmiş durumlarda tüketici malın bedel talebinde, d- Zıya oranında bedel indirimini veya imkanı varsa malın ayıpsız emili ile değiştirilmesini satışçıdan talep edebilir. Satıcı, tüketimin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilememesi durumunda satıcı, üretici ve ihtiyatlı müşteriden sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirme tarihinden, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ihtiyatlı, malın tamamını tamamlanacağı kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketicinin kullanımına tabii olmak zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirinde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Ürünün kullanılması sırasında yer alan hususlara aynen kullanılması, belirlenen gereklilikler, alan ve çevre şartları dışında çalıştırılması, kablo bağlantılarının kullanıcının kaynaklı zarar görmesi ve ayrıca ürünün yangın, sel, deprem, yıldırım vb. felaketlerden kaynaklı olarak kullanımdan etkilenerek arızalanması garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketicisi garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak oluşabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gömrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

4

UYARI

- Ürünlerin montajından önce enerjinin kesilmiş olduğundan emin olunuz.
- Elektrikli cihazların bağlantıları ve montajı yalnızca yetkili belgesine sahip teknik personel tarafından yapılmalıdır.
- Yetkili belgesine sahip olmayan kişilerin montaj ve müdahalesi sonucunda oluşabilecek arıza, kaza ve kayıpların tamamı için hiçbir sorumluluk kabul etmemiz.
- Ürünlerin düğme, kapak ve çerçeve temizliğini kuru veya hafif nemli bez ile yapınız. Alkol, kolonya, deterjan vb. kimyasallar kesinlikle kullanmayınız. Ürün enerjisi altında iken ıslak temizlik yapmayınız ve ürünü su ile temas ettirmeyiniz.
- Ürünün bağlı olduğu yüzeyin boyanmasında durumunda, ürünün kapak ve çerçevelerini sökerek muhafaza ediniz.
- Taşma ve nakliye sırasında ürünü nemli veya ıslak ortamlardan uzak tutunuz.

Panasonic ve Çevre

Panasonic olarak, insan ve doğa arasında kundan dengeli bağın sürdürülebilir yaşama sağlayacağı katılan bilincindeyiz. Sürekli inovasyon ve AR-GE çalışmalarımız ile ürünlerimizin tasarı aşamasından başlayarak üretimi ve kullanımı sırasında çevreye olumsuz etkilenmeyecek malzeme ve teknolojileri tercih ediyoruz. Enerji ve doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasına için gerekli önlemleri alıyoruz.

Bu sembol elektrik ve elektronik ekipmanların ayrı olarak toplanması gerektiğini gösterir.

Panasonic Müşteri İlişkileri

Değerli Müşterimiz,
Sizlere kaliteli ürünler sunmak kadar, kaliteli hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu sebeple almış olduğunuz ürünlerimiz ile ilgili destek ihtiyacınızda, Panasonic Müşteri İlişkilerine 444 8456 numaralı telefonumuzu arayarak ulaşabilirsiniz.

5

V:KO
by **Panasonic**

Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrhimgazi Mah. Ebubekir Cad. No:44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44

DANIŞMA HATTI
444 8456
ewtr.panasonic.com
info@tr.panasonic.com


V:KO
by **Panasonic**

Pacific

**Double One-Way
Push Button,
Quick Connection
User Manual**

SCREWLESS TERMINAL- WIRING

Strip the wire (1) for 11 mm so that the conductor part to the terminal slot (2) by pushing terminal press fitting (3). After the wire is placed into terminal slot (2), release the terminal press fitting (3) to complete the wire assembly. By rotating the wire, ensure that it's securely inserted in its place. Upon completion of wire assembly, insert the mechanisms and seals in their places as required. Seat the upper case and fix it to lower case using fixing screws. In products without any label, a label kit sold separately can be inserted after removing the label window.




- 1- Wire
- 2- Terminal Slot
- 3- Terminal Press Fitting
- 4- Lower Case Wire Connection Point
- 5- Upper Seal Wire Connection Point
- 6- Lower Seal Wire Connection Point

1

INSTALLATION

Pull and remove switch button (1). Ensure that fixing screws (2) are loosened and pull and remove the upper case (3) from the lower case (6). According to the input of the wire to be used, select and remove the suitable seal (4). Place the wire by pressing to the point specified on the seal (4). Place the lower case (6) to the holes bored for the assembly of the product on the wall and mount through screw. When mounting the lower case (6) to the wall, ensure that bleed port (7) specified as "OPEN HERE" is aligned downwards. Drilling and opening bleed port (7) specified as "OPEN HERE" and shown with "↔" mark with a sharp object.



- 1- Switch Button
- 2- Fixing Screws
- 3- Upper Case
- 4- Seals
- 5- Module
- 6- Lower Case
- 7- Bleed Port (OPEN HERE)
- 8- Q.C. Earthing Terminal

2

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 10 AX, 250 V ~
- Screwless Terminal
- IP54 protection class


Copper wire sections used for socket connections according to the relevant standards:

Rated current	Nominal section	Biggest conductor diameter	Biggest flexible conductor diameter
10A	1 mm ² - 2,5 mm ²	2,13 mm	2,21 mm

- Opportunity to attach label according to usage need.
- Availability with wires in three different dimensions through patented seal allowing wire entry from the closest point of the wall without bending.
- Seals with duplicate injection wrapping the wire with impermeability suitable for single and multiple wire entries that allow assembly by only pressing the wire
- IP 54 feature is provided when the socket cover is closed.

OPERATING PRINCIPLE

Controls two separate lamps or lamp group independently from each other.



3

WARRANTY CONDITIONS

- Warranty period starts as of the delivery date of the product and it is 2 years.
- Warranty covers the malfunctions likely to occur due to the manufacturing defects of the product and within the warranty period.
- The product including all of its parts is under warranty as a whole. If the product turns out to be defective, the consumer can use one of the following rights stipulated in Article 11 of Consumer Protection Law no. 6502: a- Withdrawal from the contract b- Demanding discount from sales fee c- Demanding free repair d- Demanding the replacement of the sold one with a fungible one free from defects.
- In case the consumer chooses the right of free repair among those rights, the dealer is obliged to repair the product or have the product repaired without claiming any fee under the name of replaced part fee, labor cost or for any other reasons. The consumer can also use the right of free repair against the manufacturer or exporter. The dealer, manufacturer and exporter are jointly and severally liable for the usage of this right by the consumer.
- In case the consumer uses the right of free repair and if the product: a- falls within the warranty period again and b- the maximum period required for the repair is exceeded and c- Authorized service station, dealer, manufacturer or exporter state that it's not possible to repair the product in a repair, the consumer can demand the return of the product fee.
- Authorized service station, dealer, manufacturer or exporter state that it's not possible to repair the product in a repair, the consumer can demand the return of the product fee.
- The dealer can not reject the demand of the consumer. In case this demand is not met, the dealer, manufacturer and exporter shall jointly and severally be held responsible.
- The repair period of the product can not exceed 20 business days. This period starts on the notification of the failure on the product to the authorized service station or the dealer within the warranty period and from the date of delivery of the product to the authorized service station out of warranty period. In case of not eliminating the product malfunction within 10 business days, manufacturer or importer is obliged to dedicate another product with similar characteristics to the use of the consumer until the completion of the product repair. In case the product falls within the warranty period, elapsed time is added to the warranty period.
- Usage of the product contrary to the rules stipulated in user's manual, operating out of determined voltage, current and environmental conditions, damage on the cable connection due to the user's fault and failure of the product due to the facts arising from the fire, flood, earthquake, lightning and similar disasters are not under warranty.
- The consumer can apply to the arbitration committee for consumers or the consumer court where the consumer operations are made or in the residential area for the disputes to be occurred regarding the usage of the rights arising from the warranty.
- In case the dealer doesn't provide this certificate of warranty, the consumer can apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of Ministry of Customs and Trade.

4

WARNING

- Ensure that the power is cut off before the assembly of the products.
- Connection and assembly of the electrical devices should be carried out only by the technical personnel having certificate of competency.
- No responsibility is assumed for the entire of the malfunction, accident and loss arising from the assembly or interference of the persons not having the competency certificate.
- Use dry or slightly damp cloth to clean the buttons, cover and frame of the product. Never use alcohol, cologne, detergent or other similar chemicals for cleaning. Do not perform wet cleaning do not contact the product with water when the product is energized.
- In case the surface to which the product is connected is dyed, store the product by removing its cover and the frames.
- Keep the product away from the damp or wet environment during the transportation and shipping.

Panasonic and Environment

As Panasonic, we are aware of the contribution of a balanced relation established between human and nature to the sustainable life. Thanks to our continuous innovation and R&D studies, we prefer materials and technologies that are not affecting the environment in a negative way during the production and usage of the products starting from the designing phase. We take necessary measures to use energy and natural sources in a more efficient way.

This symbol indicates separate collection of waste electrical and electronic equipment.

Panasonic Customer Relations

Dear Customer,
We believe in providing quality service to you as well as offering quality products. Therefore, you can call 444 8456 to reach Panasonic customer relations for support regarding the products you purchased.

5

V:KO
by **Panasonic**

Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrhimgazi Mah. Ebubekir Cad. No:44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Turkey
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44

HOTLINE
444 8456
ewtr.panasonic.com
info@tr.panasonic.com




Pacific

Дoppel-Taster-Schließer Bedienungsanleitung

KABELMONTAGE OHNE SCHRAUBEN (SCHNELLVERBINDUNG)


Das Kabel (1) längs 11 mm absetzen, so dass kein blanker Leitungsabschnitt im offenen bleibt und den Leiterabschnitt in die Anschlussbuchse (2) durch Drücken des Druckteils (3) platzieren, Nachdem das Kabel in die Verbindungsbuchse (2) platziert wurde wird das Druckteil (3) der Verbindungsbuchse los gelassen und somit die Kabelmontage abgeschlossen. Durch Bewegen des Kabels sicherstellen, dass es fest sitzt. Mit dem Abschluss der Kabelmontage, platzieren Sie die Vorrichtung und Dichtungen in die Aufnahmen, Setzen Sie den Oberkörper in seinen Platz ein und befestigen Sie es mit Befestigungsschrauben an den Unterkörper. Ein extern verkauftes Label-Kit, kann bei Produkten ohne Label durch Öffnen eines Labelfensters, eingesetzt werden.



1

MONTAGEART

Schlüsselschalter (1) herausziehen, Befestigungsschrauben (2) lösen und Gehäuseoberteil (3) vom Gehäuseunterteil (6) herausziehen, Dichtungen (4) gemäß der Kabelführung auswählen und herausnehmen, Kabel über die Dichtung (4) an der vorgesehenen Stelle durchziehen, Gehäuseunterteil (6) an die vorgesehenen Bohrlöcher an der Wand einsetzen und mit Schrauben befestigen. Beim Setzen des Gehäuseunterteils (6) an die Wand muss die Ablauföffnung (7) "OPEN HERE" nach unten zeigen. Das Öffnen der Ablauföffnung (7) mit einem spitzen Gegenstand an der Kennzeichnung "OPEN HERE" und mit dem Symbol ist für den Ablauf des ins Gehäuse eingedringenen Wasser wichtig.



2

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- 10 AX, 250 V –
- Montagetyp - Schnellverbindung

Kupferkabelquerschnitt für Steckdosenverbindungen gemäß den entsprechenden Normen:


Nennstrom	Nennquerschnitt	Maximaler Leitdurchmesser	Maximaler krümmbarer Leitdurchmesser
10A	1 mm ² - 2,5 mm ²	2,13 mm	2,21 mm

- Etiketten nach Wunsch anbringen.
- Patentiertes Dichtungssystem und Kabeln in drei Größen ermöglichen eine Kabeleinführung an der nahestehenden Stelle der Wand.
- Leichte Montage durch Eindrücken des Kabels, geeignet für Einzel- und Mehrfachkabeleinführung, Dichtungen, die die Kabel umgeben und für Dichtheit sorgen.
- IP 54 wird nur gewährleistet, wenn Steckdosenabdeckung geschlossen ist.


BETRIEBSPRINZIP

Steuert zwei separate Lampen oder Lampengruppen unabhängig voneinander.

ANSCHLUSSSCHEMA



SCHALTPLAN



3

✓ GARANTIEBEDINGUNGEN

- Die Garantieleistung beginnt ab dem Lieferdatum und ist für 2 Jahre gültig.
- Die Garantie umfasst die Schäden innerhalb der Garantieperiode, die auf Produktionsfehler zurückzuführen sind.
- Sämtliche Teile dieses Produktes liegen im Garantieumfang, im Fall, dass das Produkt Mängel vorweist, kann der Verbraucher lt. dem 11 Artikel der Gesetz-Nr. 6502 des Verbraucherschutzgesetzes von folgenden Rechten Gebrauch machen.
- In- Den Vertrag auflösen, d- Den Austausch mit einem mangelfreien Produkt verlangen.
- Eine kostenlose Reparatur beantragen, e- Sollte der Verbraucher vom Recht der kostenlosen Reparatur Gebrauch machen: ist der Händler verpflichtet ohne eine Vergütung für Arbeitskosten, Ersatzkosten oder Kosten unter irgendwelchen anderen Namen die Reparatur durchzuführen oder durchführen zu lassen. Der Verbraucher kann vom Reparaturrecht gegenüber dem Hersteller oder Importeur machen. Händler, Hersteller und Importeur sind von der Ausübung dieses Rechts gemeinsam verantwortlich.
- Wenn der Verbraucher von seinem Recht auf kostenlose Reparatur Gebrauch macht und das Produkt: - innerhalb der Garantiedauer nochmals einen Mangel vorweist: - die Reparatur die maximale Reparaturfrist überschreitet
- Sollte von der autorisierten Servicestelle, dem Händler, dem Hersteller oder Importeur ein Bericht erstellt werden, dass eine Reparatur nicht möglich sei, kann der Verbraucher die Rückerstattung des Produktwerts, einen Rabatt in Höhe des Mangels oder falls möglich den Umtausch mit einem gleichwertigen Produkt ohne Mängel beantragen. Der Händler darf den Antrag des Verbrauchers nicht abschlagen. Von einer Nichterfüllung dieser Forderung haften der Händler, Hersteller und Importeur gesamtschuldnerisch.
- Die Reparatur des Guts darf 20 Werkstage nicht überschreiten. Diese Dauer beginnt innerhalb der Garantiefrist ab Eingang der Mitteilung bei der autorisierten Servicestelle oder beim Händler, nach der Garantiefrist ab dem Eingang des Produkts bei der autorisierten Servicestelle oder beim Händler. Sollte der Mangel der Ware nicht innerhalb 10 Werktagen behoben werden, wird der Hersteller oder Importeur bis zur Behebung des Mangels dem Verbraucher ein Produkt mit ähnlichen Eigenschaften zur Verfügung stellen. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiefrist Mängel vorweisen wird die Reparaturdauer der Garantiefrist zugefügt.
- Sollte ein Mängel des Produkts aufgrund einer Mischung der Bedienungsanleitung, der angegebenen Spannung, Strom und Umgebungsbedingungen durch den Verbraucher auftreten und bei Mängel aufgrund von Feuer, Überspannung, Blitzeschlag u. A. Katastrophen liegt nicht in der Umfang der Garantieleistung.
- Der Verbraucher kann bei Unstimmigkeiten im Zusammenhang der Nutzung von seinem Garantiebereich bei der Verbraucherschlichtstelle oder Verbraucherschlichtgericht in seinem Wohnort aufsuchen.
- Sollte der Händler den Garantiebereich nicht ausüben kann der Verbraucher sich beim Zoll- und Handelsministerium, die Generaldirektion für Verbraucherschutz und Marktüberwachung melden.

4

⚠️ WARNUNG

- Vor der Montage stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät ausgesteckt ist.
- Die Anschlüsse und Montagen von elektrischen Geräten dürfen nur von Personal mit Eignungszertifikat durchgeführt werden.
- Für Mängel, Unfälle und Verluste, die Montage und Eingriffen von Personen, die nicht im Besitz eines Fähigkeitszeugnisses sind, auftreten wird keinerlei Verantwortung übernommen.
- Die Reinigung des Produkts wie Drehknopf, Abdeckung und Rahmen mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch durchführen. Auf keinen Fall Alkohol, alkoholphaltige Flüssigkeiten u. Ä. Chemikalien verwenden. Während das Produkt am Strom angeschlossen ist, nicht mit einem feuchten Tuch reinigen und die Berührung mit Wasser vermeiden.
- Sollte die Oberfläche, an die das Produkt angeschlossen ist gestrichen werden, bewahren Sie das Produkt zusammen mit Deckel und Rahmen auf.
- Beim Tragen und während des Transports haben Sie das Produkt von feuchten und nassen Umgebungen fern.

♻️ Panasonic und Umwelt

Als Panasonic, sind wir uns der Notwendigkeit eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Mensch und Natur für nachhaltiges Leben, bewusst. Wir bezogen aufgrund unserer ständigen Innovation und F&E Studien, begonnen bei der Gestaltung bis zur Herstellung und Anwendung, Materialien und Technologien die die Umwelt nicht negativ beeinträchtigen einzusetzen. Wir treffen sämtliche Maßnahmen um die Energie- und Naturquellen so effizient wie möglich zu nutzen.

⌚ Dit symbol geeft aparte afvalinzameling van elektrische en elektronische apparatuur aan.

Panasonic Kundenbetreuung

Sehr Geehrter Kunde, Wir sind davon überzeugt, dass eine qualitativ hochwertige Service genauso wichtig wie qualitativ hochwertigen Produkte ist. Wenn Sie Hilfe bei unseren Produkten benötigen, können Sie sich gerne unter der Telefonnummer 444 8456 an Panasonic Kundendienst wenden.

5



Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / Istanbul / Türkei
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44

HOTLINE

444 8456

ewtr.panasonic.com

info@tr.panasonic.com




Pacific

2-й выключатель кнопочный, зажим. Инструкция

МОНТАЖ КАБЕЛЯ В БЕЗВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ (БЫСТРОСОЕДИНЯЕМЫЕ)


Снимите оболочку кабеля (1) на 11 мм. Поместите провод в гнездо для соединения конца кабеля (2) и закрепите, путем нажатия на пластину соединительного конца (3). После размещения соединительного конца кабеля в гнездо (2) монтаж завершается после отпущения нажимной пластины концевого соединения (3) Путем приложения легкого усилия подвигайте кабель и убедитесь, что кабель прочно установлен в соединении. Завершив монтаж кабеля, установите на место механизм и прокладку. Установив на место верхний корпус, закрепите его болтами на нижнем корпусе. Набор ярлычков может устанавливаться в продукцию без ярлычков, путем удаления окошка для ярлычка.



1

СПОСОБ МОНТАЖА

Потанув, удалите кнопку переключателя (1). Убедитесь в ослаблении крепежных винтов (2), после чего потяните верхний корпус (3) из нижнего корпуса (6) и извлеките его. В зависимости от подлежащего выполнению кабельного ввода выберите и достаньте соответствующую прокладку. Протрите кабель, нажав на указанное место на прокладке (4). Установите нижний корпус (6) в отверстие, выполненные для монтажа изделия на стену, и прикрепите его при помощи винта. При установке нижнего корпуса (6) на стену, обратите внимание, чтобы выпускное отверстие (7), обозначенное надписью "OPEN HERE", находилось внизу. Открытие выпускного отверстия (7) "OPEN HERE", обозначенного знаком посредством устройства отверстия при помощи какого-либо острого предмета важно для обеспечения выпуска воды, попавшей в корпус по каким-либо причинам.



2

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKI

- 10 AX, 250 V –
- Тип монтажа: быстрое соединение

Сечение соединительного медного кабеля, используемые для подключения в розетке на основные соответствующих стандартов:

Установленный электроток	Номинальное сечение	Максимальный диаметр провод	Максимальный диаметр изгиба провода
10A	1 mm ² - 2,5 mm ²	2,13 mm	2,21 mm


- Возможность установки ярлычка в зависимости от условий эксплуатации.
- Возможность эксплуатации с кабелями трех разных размеров и патентованной системой прокладок, обеспечивающей кабельный ввод без сгиба от ближайшей к стене точки.
- Герметичные парные прокладки инжекционного лития, прилегающие к кабелю, приемлемые для использования в одиночных и множественных кабельных вводах, обеспечивающие простой монтаж кабеля путем нажима.
- Характеристики IP54 достигаются при закрытой крышке розетки.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Осуществляет независимый контроль двумя отдельными лампами или группами ламп.



СХЕМА КОНТУРА



3

✓ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- Гарантийный срок начинается с момента доставки продукции, для механических изделий – 5 лет.
- Гарантия распространяется на неисправности, возникающие ввиду производственных дефектов в течение гарантийного срока.
- Гарантийные обязательства распространяются на весь товар, включая все его части. В случае выявления дефекта товара потребитель имеет право воспользоваться одним из нижеуказанных прав потребителя, указанных в статье 1 Закона № 6502 О правах потребителей: а- Отказаться от договора, б- Потребовать снижения продажной цены товара, в- Потребовать бесплатного ремонта, г- Потребовать замены бракованного товара на исправный товар
- В случае если потребитель из указанных прав выбирает право на выполнение бесплатного ремонта, продавец обязан выполнить ремонт или привлечь стороннюю организацию для выполнения ремонта товара без трюбования стоимости замены частей или других расходов, вне зависимости от наименования. Потребитель имеет право потребовать выполнение бесплатного ремонта от производителя или экспортера. Продавец, производитель и экспортер несут солидарную ответственность за использование данного права потребителем.
- В случае если, несмотря на использование потребителем права на бесплатный ремонт, в связи с товаром возникает Платовая неисправность в течение гарантийного срока: - Превышение минимального срока, необходимого для ремонта; - Потребитель имеет право потребовать снижения стоимости пропорционально дефекту или, если возможно, замену бракованного товара на качественный товар. Продавец не имеет право отказать в трюбовании потребителя. В случае не выполнения трюбования потребителя, продавец, производитель и экспортер несут солидарную ответственность.
- Ремонт товара не может превышать 20 рабочих дней. Данный срок начинается со дня поступления в сервисную или сервисную уведомлении об неисправности товара, если действительно гарантийный срок товара, или со дня доставки товара в сервисную, если гарантийный срок не достигнут. В случае если неисправность товара не устранена в течение 10 дней, производитель или экспортер товара обязан предоставить потребителю аналогичный продукт на срок до завершения ремонта неисправного продукта. Гарантийный срок продлевается на срок, затраченный на ремонт товара в течение гарантийного срока.
- Несоблюдение положений по эксплуатации товара, указанные в Руководстве по эксплуатации, эксплуатации с нарушением указанного напряжения, тока и частоты электрической среды, повреждение кабельных соединений по вине потребителя, кроме того, неисправность продукта в результате пожара, наводнения, землетрясения, пожароопасной молнии и подобных природных катастроф, не включены в гарантийное обеспечение.
- Потребитель имеет право отказаться от дальнейшего использования товара, если он недоволен качеством, количеством, ассортиментом, возникающим в связи с использованием потребителем прав, выходящих из гарантийного обеспечения.
- В случае если продавец не обеспечивает данный документ гарантийного обеспечения, потребитель имеет право обратиться в Главную дирекцию раннего контроля и защиты прав потребителей Министерства торговли и таможен

4

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед началом монтажа убедитесь, что отключено электроснабжение.
- Подключение и монтаж электроприборов должны выполнять только квалифицированными техническими специалистами.
- Компания не несет какой-либо ответственности в отношении аварий, несчастных случаев или ущерба, возникшего в результате ремонта и монтажа продукта неавторизованными лицами
- Очистку кнопок, клавиш и рамки продукта выполняйте при помощи сухой или слегка влажной тряпки. Категорически запрещается использовать алкоголь, одеколон, моющие средства и другие химические вещества. Не выполняйте влажную очистку продукта, находящегося под напряжением, и предупреждайте попадание воды в продукт.
- При окраске поверхности, на которой установлен продукт, снимите рамки и крышку продукта и обеспечьте защиту от попадания краски.
- Во время транспортировки и перемещения продукта обеспечьте защиту от влажных или мокрых везд.

♻️ Panasonic и окружающая среда

Panasonic осознает свои вклад в обеспечении устойчивой мировой жизни, основанных на балансе человеческой деятельности и природы. Благодаря постоянным инновациям и разработкам НИОКР на всех этапах создания продукта, начиная с разработки продукта, компания обеспечивает использование материалов и технологий, не оказывающих негативное влияние на окружающую среду как на стадии производства, так и на стадии потребления. Компаней используются соответствующие меры для обеспечения более продуктивного использования энергетических и природных ресурсов.

⌚ Данный символ указывает, что электрические и электронные приборы должны собираться отдельно.

Отдел Связей с клиентами компании Panasonic

Уважаемые клиенты! Мы верим в то, что важно предоставлять не только качественную продукцию, но и качественные услуги. Поэтому, если вам понадобится поддержка при приобретении продукции, вы можете позвонить на номер по обслуживанию клиентов Panasonic 444 8 456.

5



Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / Istanbul / Турция
Tel.: +90 216 564 55 55 Факс: +90 216 564 55 44

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

444 8456

ewtr.panasonic.com

info@tr.panasonic.com